

2002 年 1 月 9 日

此文件包含关于以下主题的最新信息：

关于 HP 笔记本电脑和 Windows 的信息来源
注意事项
更改显示器设置
对接后设置显示器（Windows 2000 或 XP）
在对接时调整显示器设置
使用无线 LAN
使用 HP Presentation Ready
设置电视
MusicMatch 正在运行时断开对接（Windows 2000 或 XP）
检查调制解调器拨号设置
使用处理大量图形的应用程序
在 MS-DOS 模式下运行

Windows 98

在恢复软件前，先禁用红外线端口

Windows 2000

探索 Windows 2000
重新安装 HP One-Touch

Windows XP

使用扩展桌面
不推荐使用 Microsoft Plus!

使用 HP 笔记本电脑的最佳方法

物理保养
一般使用

信息来源

- * 印刷版《启动指南》介绍了笔记本电脑，并且向您说明其基本功能。该指南同时包含故障排除信息。
- * 联机《参考指南》说明了如何设置操作系统、安装和连接附件以及维护和升级计算机（对于 Windows 98 或 2000，依次单击“开始”、“程序”、“HP 资料库”；或对于 Windows XP，依次单击“开始”、“帮助和支持”、“HP 资料库”）。
- * 随计算机提供的 Microsoft Windows 手册包含有关使用 Windows 操作系统标准功能的信息。
- * 有关 BIOS 的更新和其他技术说明文档，请访问惠普公司 Web 站点：
<http://www.hp.com/go/support>

注意事项

此部分介绍了可能导致数据严重丢失的某些情况。

请勿在数据存储 PC 卡正在执行读或写操作时将其卸下，这会损坏卡上的数据。

某些应用程序（如 Intuit 的 Quicken）会使工作中的文件保持打开状态，并在您做出更改时更新文件。对于此类应用程序，您必须仅打开驻留在硬盘驱动器上的文件，而不能打开移动磁盘上的文件。移动磁盘（如软盘或 PC 卡）上的打开文件在某些情况下容易被损坏。

在使计算机挂起、对接或断开对接之前，应始终保存数据并关闭所有打开的应用程序，特别是觉察不到电源中断的应用程序、音频和视频应用程序以及使用 PC 卡与 I/O 设备（如 CD-ROM 驱动器）的应用程序。

更改显示器设置

要更改如分辨率（屏幕区域）或扩展桌面设置等设置，您应该使用功能更强的 Intel 设置程序，而不要使用常见的 Windows 设置程序。打开“控制面板”中的“显示属性”，在“设置”标签上单击“高级”、“Intel Graphics Technology”、“Graphics Properties”（图形属性），然后按需要更改设置。或者您可以单击任务栏中的 Intel Graphics Technology 图标。

对接后设置显示器（Windows 2000 或 XP）

对于 Windows 2000 或 XP，第一次在扩充底座中对接计算机时，显示屏的分辨率可能会更改为 640 x 480，并且屏幕上的显示画面可能会变小。如果发生这种情况，请按照上一个主题所介绍的方法，将屏幕区域的分辨率更改为 1024 x 768。

在对接时调整显示器设置

当您计算机与扩充底座对接或断开对接时，Windows 会自动识别连接到系统的新设备。不过，显示器设置可能不会按照对接或断开对接的配置自动更改。如果您有一个与内置显示器分辨率不同的外置显示器，则会注意到这一点。要切换到对接或断开对接的显示器设置，按下蓝色的休眠按钮进入挂起状态，然后恢复；或者关闭系统并重新启动计算机。

使用无线 LAN

以下是设置无线 LAN 的几点建议：

- * 通过访问点连接无线网络时，您的计算机应能使用网络资源。在您登录时，如果计算机不能与网络资源连接，则您的计算机可能没有分配 IP 地址。对于 Windows 98，要检查 IP 地址，请依次单击“开始”、“程序”、“MS-DOS 方式”并键入 winipcfg。对于 Windows 2000，要检查 IP 地址，请依次单击“开始”、“程序”、“附件”、“命令提示符”并键入 ipconfig。如果无线连接的子网掩码是 255.255.000.000，则表明网络服务器未给您的计算机分配 IP 地址，您需要释放并重设网络 IP 地址 - 请参见下面提及的自述文件。如果这样仍不能解决问题，则可能需要重新启动访问点。

* 如果您要更改 SSID 的值以连接至不同的访问点，或者您要将 Infrastructure（基础结构）模式改为 AdHoc（专用）模式，那么您可能首先需要释放并重设您的网络 IP 地址 - 参见下面提及的自述文件。

如果您在建立或使用无线 LAN 连接时遇到问题，请参阅 `c:\hp\Drivers\Wireless\Readme.txt` 中有关无线 LAN 的内容。

使用 HP Presentation Ready

您可能无法用 HP Presentation Ready 将显示设置切换为 TV 输出（电视输出）所需要的设置。以后可能会有该软件的更新版本 - 请查看 HP Business Support Web 站点：www.hp.com/go/bizsupport

设置电视

如果您想将电视接到扩充底座的超级视频端口，则应确保选择正确的电视制式。北美的电视通常使用 NTSC 制式（默认设置），而欧洲的电视通常使用 PAL 制式。

要更改电视的制式，请使用 BIOS 设定实用程序 - 关闭并重新启动计算机，当出现提示时按下 F2。将电视类型设置为所需的选项。

MusicMatch 正在运行时断开对接（Windows 2000 或 XP）

对于 Windows 2000 或 XP，如果在 MusicMatch 正在运行时断开对接遇到问题，请在断开对接前先关闭 MusicMatch 窗口。

检查调制解调器拨号设置

如果您连接调制解调器时遇到问题，请检查您使用的是音频拨号方式还是脉冲拨号方式。除非您的电话线只支持脉冲拨号，否则，应首选音频拨号。要更改或检查该设置，请打开“控制面板”中的“调制解调器”(Windows 98) 或“电话和调制解调器选项”(Windows 2000 或 XP)。

使用处理大量图形的应用程序

您可以通过按下 Fn+F5 组合键，在内置显示器和外置显示器之间切换。然而，应该避免在运行多媒体或 OpenGL 等需要处理大量图形的应用程序时按下 Fn+F5。在某些情况下，切换显示器可导致视频损坏或应用程序关闭。

在运行需要处理大量图形的应用程序时，您还应避免碰到计算机上的蓝色休眠按钮。在某些情况下，这会导致应用程序或计算机被锁定。

在 MS-DOS 模式下运行

如果您将计算机引导到 MS-DOS 模式，此时系统不支持电源管理功能。您必须在 BIOS 设定实用程序中禁用电源管理，以防止计算机挂起。如果计算机挂起，则它可能受到干扰且您可能会丢失数据。要禁用电源管理，请使用 BIOS 设定实用程序 - 关闭并重新启动计算机，当出现提示时按下 F2 并转至 Power（电源）菜单。

Windows 98

在恢复软件前，先禁用红外线端口

如果您以前在 BIOS 设定实用程序中启用了红外线端口，而现在需要使用 Recovery CD（恢复 CD）在硬盘上重新安装工厂软件，则应首先在 BIOS 设定实用程序中禁用红外线端口。如果此端口被启用，系统可能无法正常地重新启动。

Windows 2000

探索 Windows 2000

在“探索 Windows 2000”窗口中，您可以单击“探索 Windows”以探索 Windows 2000。在系统提示您放入 CD 时，请单击“取消”，然后键入 c:\tour 以启动探索教程。

重新安装 HP One-Touch

计算机出厂时预装有 HP One-Touch 软件。如果您需要重新安装或更新 HP One-Touch 软件，则必须以管理员身份登录，以便正确地完成安装。

Windows XP

使用扩展桌面

如果使用扩展桌面模式在外接显示器上显示部分桌面，无论您何时接上外接显示设备，扩展桌面都会自动恢复。例如，如果您接上一个投影仪，它可能只显示扩展桌面的一半。如果想在外接显示设备上显示完整桌面，您必须禁用扩展桌面模式。

不推荐使用 Microsoft Plus!

不推荐在笔记本电脑上使用 Microsoft Plus! for Windows XP。Microsoft Plus! 整合了数字媒体工

具软件、3D 图形和动画以及 3D 游戏软件。这些增强功能主要是针对台式计算机的，使用它们可能会大大降低笔记本电脑电池的使用时间。

使用 HP 笔记本电脑的最佳方法

以下是日常使用笔记本电脑期间的建议维护措施，以及如何防止潜在的物理损坏或数据丢失的方法。硬盘驱动器和其他内置部件并非绝对可靠，处理和操作不当会对其造成损坏。

物理保养

- * 避免碰撞或摇晃。
 - 装运计算机前，请将其挂起或关闭。这样会关闭硬盘驱动器。硬盘驱动器在运行时，即使计算机从几英寸高的位置落到坚实的表面，也可能造成数据丢失或驱动器损坏。
 - 携带计算机时，将其置于带有软垫的盒中，以防碰撞和摇晃。
 - 放下计算机时动作要轻。采取预防措施以防意外碰撞。
 - 经过崎岖不平的地形时，请勿操作计算机。
- * 确保计算机周围的通风状况良好。确保在将计算机置于装运箱或其他封闭空间之前，已挂起或关闭计算机。
- * 请勿凭借显示屏来拿起或携带计算机。
- * 雨雪天气（恶劣天气）时请勿在室外使用计算机，也勿在任何极端温度或湿度环境下使用计算机。

一般使用

- * 将显示屏的亮度调至视觉可接受的最低级别。这将有助于延长电池的使用寿命。
- * 定期备份数据。将文件复制至软盘、磁带驱动器或网络驱动器。
- * 使用病毒扫描程序，尤其是能自动运行的病毒扫描程序，定期检查文件和操作系统的完整性。使用“磁盘扫描”和“碎片整理”实用程序检查磁盘。
- * 在断开对接前，可能需要关闭计算机。
 - 对于 Windows 98 或其他即插即用操作系统，在断开对接前无需关闭系统。

有关如何启动和关闭 HP 笔记本电脑的详细内容，请参阅您的手册。

- 文件结尾 -