

CITY11

Centrale di comando analogica
230V per cancelli a battente
(singola e doppia anta)

230V analogue control unit
for swing gates
(single and double leaf)



PLUS PLUS

- Regolazioni e programmazione tramite trimmer e dip switch
- Alimentazione per 2 motori monofase 230V
- Uscita elettroserratura 12V
- Connettore ad innesto per ricevitore radio modulare MR1
- Gestione di start, start pedonale e stop da trasmettitore
- Uscita per lampeggiante 230V (utilizzare lampeggianti con intermittenza)
- Uscita per luce di cortesia (gestibile anche da trasmettitore)
- Rallentamento delle ante nella zona di fine corsa per impedire chiusure rumorose e rimbalzi
- Monitoraggio dello stato ingressi tramite led
- Adjustment and programming by trimmer and dip-switch
- 230V power supply for 2 single-phase motors
- Electrolock output 12V
- Plug-in adaptor for modular radio receiver MR1
- Start, pedestrian start and stop controls from transmitter
- 230V flashing light output (use flashing lights with intermittence)
- Courtesy light output (also controllable by transmitter)
- Leaf slow-down function in limit switch area to prevent noisy closures and rebounds
- Monitoring of input status shown by LEDs

MODELLO MODEL	CODICE CODE
CITY11	12A033

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	12A033
Alimentazione Power supply (V / Hz)	230 - 50
Carico massimo motori Maximum motor load (W)	700
Carico massimo accessori 24V Maximum 24V accessories load (W)	10
Temperatura di esercizio Working temperature (°C)	-20 ÷ +60
Fusibile di protezione Protection fuse (A)	F1 = 5
Dimensioni Dimensions (mm)	170 x 185 x 70
Peso Weight (g)	1200
Grado di protezione Protection degree (IP)	55