

Tableau comparatif - Amplificateurs intégrés

	ACE	240i	250i	340i X	600i v2	700i v2
Configuration	2-canaux	2-canaux	2-canaux	2-canaux	2x Mono	2x Mono
Puissance - 8Ω	50 W/canal	50 W/canal	50 W/canal	100 W/canal	125 W/canal	175 W/canal
Puissance - 4Ω	85 W/canal	85 W/canal	100 W/canal	200 W/canal	250 W/canal	350 W/canal
Entrées asymétriques (RCA)	2	2	5	4	4	5
Entrées balancées (XLR)	n/a	n/a	n/a	1	1	1
Entrée du panneau avant	mini-connecteur 1/8"	mini-connecteur 1/8"	mini-connecteur 1/8"	mini-connecteur 1/8"	○	○
Sortie d'écouteur	●	●	●	●	○	○
Sortie variable	●	●	●	●	●	●
Sortie fixe	○	○	○	●	●	●
Boucle moniteur	○	○	○	○	○	1
DAC / Entrée digitale	●	●	○	Optionnel	○	○
Préamplificateur phono	● MM seulement	● MM seulement	○	Optionnel	○	○
Rapport signal/bruit	100dB	100dB	101dB	110dB	120dB	120dB
DHT @ pleine puissance	< 0.02%	< 0.02%	< 0.02%	< 0.05%	< 0.04%	< 0.04%
Sortie déclencheur 12V	○	○	○	●	●	●
Port RS-232	●	●	●	●	●	●
Entrée infra-rouge (IR)	●	●	●	●	●	●
Contournement du gain	●	●	○	●	●	●
Télécommande	CRM-3	CRM-3	CRM-3	CRM-3	FRM-3	FRM-3
Poids (lb)	24	24	22	28	48	62
Dimensions (L" x H" x P")	16.9 x 3.5 x 14.4	16.9 x 3.5 x 14.4	16.9 x 3.5 x 14.4	16.9 x 3.5 x 14.8	18.8 x 4.0 x 18.1	18.8 x 5.5 x 18.1